


3P・3E・250AF			3P・3E・400AF			3P・3E・400AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
B-253GHC			B-403GC			B-403GHC			型式	
100-200-440V			100-200-440V			100-200-440V			定格使用電圧Ue(AC)	
500V			500V			500V			定格絶縁電圧Ui	
6kV			8kV			8kV			定格インパルス耐電圧Uimp	
100/200/500			100/200/500			100/200/500			定格感度電流(mA) 漏電警報	
0.1以内/0.3/1.2			0.1以内/0.3/1.2			0.1以内/0.3/1.2			動作時間(s)	
-/0.1/0.5			-/0.1/0.5			-/0.1/0.5			慣性不動作時間(s以上)	
125A	●	B253GHC12W2L3	250A ● B253GHC25W2L3	250A	●	B403GC25W2L3	250A	●	B403GHC25W2L3	
150A	●	B253GHC15W2L3		300A	●	B403GC30W2L3	300A	●	B403GHC30W2L3	
175A	●	B253GHC17W2L3		350A	●	B403GC35W2L3	350A	●	B403GHC35W2L3	
200A	●	B253GHC20W2L3		400A	●	B403GC40W2L3	400A	●	B403GHC40W2L3	
225A	●	B253GHC22W2L3								
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	接続方式	
197,800	213,600	234,400	297,500	314,900	337,300	238,100	267,400	348,000	397,000	
									標準価格(円)	
A 165 B 105 C 68 D 94			A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			A 257 A'333 B 140 C 103 D 133			外観及び外形寸法(mm)	
									<p>(注1)漏電警報用の検知器および端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。 A'はバー端子を含む寸法</p>	
—			—			—			短時間検出電流(定格電流に対する%)	
100/25			50/25			100/100			100V 定格遮断容量(KA)	
100/25			50/25			100/100			200V	
100/25			50/25			100/100			240V AC Ann2(Icu/lcs)	
50/13			36/18			50/50			415V	
50/13			36/18			50/50			440V	
圧着端子方式 M8			バー端子方式 M10(Wターミナル板付 M12)			バー端子方式 M10(Wターミナル板付 M12)			端子仕様	
150			—			—			接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
●			●			●			補助スイッチ AX	
●			●			●			警報スイッチ AL	
●			●			●			SD 裏面形 接続方式	
●			●			●			FP 埋込形 取付可能付属装置	
●			●			●			SHT 電圧引外し装置	
別売(LC-4J)			—			—			LC キャップ式 ハンドルロック	
●			●			●			HL 施錠式	
電源側付属(PHS-4)			電源側付属(PHS-5B)			電源側付属(PHS-5B)			BA バリア	
別売(TMC-4J)			別売(TMC-5C)			別売(TMC-5C)			TMC 表面形 端子カバー	
別売(BTC-4J)			別売(BTC-5B)			別売(BTC-5B)			BTC 裏面形	
LED			LED			LED			本体漏電表示	
2a(注2)			2a(注2)			2a(注2)			接点構成 接漏	
端子台			端子台			端子台			出力引出し方式 京電	
内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)			内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)			内蔵リセットボタン(外部リセット:発注時オプション)			リセット方式 様報	
不可			不可			不可			逆接続	
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式	
3.5			6.7			6.7			製品質量(kg)	
1			1			1			一梱入数	
A-93			A-94			A-94			特性、寸法図記載ページ	

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ  
(注1)横幅寸法はB寸法に漏電警報用の検知器、端子台の寸法25mmプラスしてください。

(注2)漏電警報接点容量

	抵抗負荷	誘導負荷	
AC100V	3A	2A	COSφ=0.4
AC250V	3A	2A	
DC 30V	2A	2A	L/R=7ms

#### ■リセット仕様内部回路図



外部リセット端子は発注時のオプション対応です。

外部リセットスイッチ(b接点)はユーザーまでご用意ください。

リセットは制御電源をOFFすることにより行います。(内部回路図参照)

A

ブル  
レ  
ー  
ク  
タ  
安全  
シ  
リ  
ー  
ズ  
単  
3  
中  
性  
保  
護太  
陽  
シ  
ス  
テ  
ム  
用  
ミ  
ニ  
ブ  
イ  
コ  
ー  
カ  
K  
シ  
リ  
ー  
ズ  
WF  
シ  
リ  
ー  
ズ漏  
電  
警  
報  
付  
ボ  
ッ  
ク  
ス  
レ  
ー  
カ外  
形  
寸  
性  
法  
曲  
線  
生  
産  
終  
了  
品