

単2

主幹

単2 200V漏電遮断器

100A B-103KC

150A B-152EC

分岐

パールテクトブレーカ

GBC-2NA(2P2E20A)

GBC-2NA(2P2E30A)

GB-52NA(2P2E40A)

色:マンセル8GY9.7/0.2

MAB - TNG1



パールテクト(扉付)

分岐回路数 +予備回路数	主幹	蓄熱回路	パールテクト(扉付)			外形寸法(mm)			外形 寸法 図
			納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
7+3	1φ2W 200V ↓ MCB 100A	主幹: 100A 分岐: 40A×1 30A×1 20A×5 ELB 20A ELB 20A ELB 20A ELB 20A ELB 20A ELB 40A ELB	③	MAB210073TNG1	83,600	320	347	118	E-162 ②
7+9	1φ2W 200V ↓ MCB 150A	主幹: 150A 分岐: 40A×1 30A×1 20A×5 ELB 20A ELB 20A ELB 20A ELB 20A ELB 20A ELB 40A ELB	③	MAB215079TNG1	121,900	320	415	118	E-156 ①
8+6	1φ2W 200V ↓ MCB 150A	主幹: 150A 分岐: 40A×2 30A×1 20A×5 ELB 20A ELB 20A ELB 20A ELB 40A ELB 20A ELB 20A ELB 40A ELB	③	MAB215086TNG1	142,700	320	415	118	E-156 ①

■蓄熱暖房器用ブレーカ40Aは50Aに組み替え可能です。別途お問い合わせください。

■40Aブレーカは3回路分のスペースを使用します。

■参考資料

内線規程より3編5章の特殊施設「3545節 深夜電力機器の施設」3545
-3引込口装置の施設(配線用遮断器の容量の選定)の項目から抜粋。

配線用遮断器の選定

深夜電力機器の容量(kW)	配線用遮断器の定格電流(A)
単相200V用	
2.2以下	15・20
2.2超過3.0以下	20
3.0超過4.5以下	30
4.5超過6.0以下	40
6.0超過7.5以下	50
7.5超過9.0以下	60
9.0超過11.2以下	75
11.2超過15.0以下	100
15.0超過18.7以下	125
18.7超過22.4以下	150

深夜電力機器は、遮断器の75%を超えない容量を接続してください。