


パールテクトブレーカ

住宅用分電盤
[パールテクト組込専用]

フラットハンドル

| | | コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A) | | | | | | コード・トラッキング短絡保護付 | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|-------|----------|--|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) | | 2P・1E・30AF | | 2P・2E・30AF | | | | 2P・1E・30AF | | | |
| 型式 | | BC-1NA | | BC-2NA | | | | BCT-1NA | | | |
| 定格使用電圧Ue(AC) | | 100V | | 100-100/200V | | | | 100V | | | |
| 定格電流 ・ ご注文品番 | 15A | ◎ | BC1NA15 | 15A | ◎ | BC2NA15 | | | 15A ● | BCT1NA15 | |
| | 20A | ◎ | BC1NA20 | 20A | ◎ | BC2NA20 | | | 20A ○ | BCT1NA20 | |
| | | | | | | | 30A ○ | BC2NA30 | | | |
| 標準価格(円) | 1,320 | | 1,870 | | 1,940 | | 6,250 | | | | |
| 外観及び外形寸法(mm) |  | | フラットハンドル | | フラットハンドル | | パールテクトあんしんブレーカ フラットハンドル | | | | |
| |  | | A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ | |  | | A 88.5 B 16.6 C 46.5 D 56.0 パールテクト専用ブレーカ | | | | |
| 遮断容量 kA | JIS C 8211 100V | | 2.5 | | 2.5 | | 2.5 | | | | |
| | Ann2(Icn) AC 100/200V | | - | | 2.5 | | - | | | | |
| | 200V | | - | | - | | - | | | | |
| 端子仕様 | | 電源側 | | プラグイン端子 | | プラグイン端子 | | プラグイン端子 | | | |
| 端子仕様 | | 負荷側 | | 速結端子 | | 速結端子 | | 速結端子 | | | |
| 接続可能最大電線(mm ²) | | 単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1)) | | | | | | | | | |
| 取付可能付属装置 | | 裏面形 SD | - | | - | | - | | | | |
| | | 埋込形 FP | - | | - | | - | | | | |
| | | 補助スイッチ AX | - | | - | | - | | | | |
| | | 警報スイッチ AL | - | | - | | - | | | | |
| | | 電圧引外し装置 SHT | - | | - | | - | | | | |
| | | 不足電圧引外し装置 UVT | - | | - | | - | | | | |
| | | 端子台 TB | - | | - | | - | | | | |
| | | トリップボタン TRB | - | | - | | - | | | | |
| | | ハンドルロック キャップ式 LC | 別売(LC-BNA) | | 別売(LC-BNA) | | 別売(LC-BNA) | | | | |
| | | 施錠式 HL | - | | - | | - | | | | |
| 逆接続 | | 不可 | | 不可 | | 不可 | | 不可 | | | |
| 適合JIS規格 | | JIS C 8211 Ann2 | | JIS C 8211 Ann2 | | JIS C 8211 Ann2 | | JIS C 8211 Ann2 | | | |
| 過電流引外し方式 | | 熱動電磁 | | 熱動電磁 | | 熱動電磁 | | 熱動電磁電子式 | | | |
| 製品質量(kg) | | 0.06 | | 0.07 | | 0.07 | | 0.07 | | | |
| 一梱入数 | | - | | - | | - | | - | | | |
| 特性、寸法図記載ページ | | A-51 | | A-51 | | A-51 | | A-51 | | | |

■100/200Vは単相3線式を表します。


■100/200Vは単相3線式を表します。
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。P-30ページ

■コード短絡保護用瞬時遮断機能付についてはD-42参照。

■コード・トラッキング短絡保護付についてはD-43参照。

分岐ブレーカの増設、交換について

分岐ブレーカの増設、交換の際は、パールテクトブレーカをご使用ください。電源側プラグイン端子の形状が異なるため、従来のパールミニブレーカは取り付けできません。



パールミニブレーカとの互換性はありません。

棒压着端子

(注1)より線の場合は棒圧蓋端子を使用してください。

| より線サイズ | 1.25mm ² 、2.0mm ² | 3.5mm ² 、5.5mm ² |
|-------------|--|---|
| 適合 棒圧着端子 | TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製) | TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) 30Aに標準付属 |
| 標準価格(円) | お客様まで ご用意ください。 | 220 |

価格は1梱包あたりの価格です。1梱包(棒圧着端子2個、絶縁キャップ2個)

ハンドルキャップ(BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。(赤色)



B-52NA用はありません。

| | |
|---------|--------|
| 型式 | LC-BNA |
| ご注文品番 | ULCBNA |
| 納期区分 | (○) |
| 標準価格(円) | 210 |

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。