

SPボックス入りブレーカ

パールデクト

ブレーカ組込済

ブレーカ増設用

家庭用ガス発電・燃料電池システム用や、EV・PHEV充電回路用漏電遮断器などのボックス組込み済みをご用意しています。

屋内用 色：マンセル8GY9.7/0.2



ブレーカ 組込済	型式名称	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	ボックス寸法(mm)			木板寸法(mm)			木板上有効寸法(mm)		仕様	外形 寸法 図
					タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	アツサ	D (扉まで)	E (パネル まで)		
扉付	深形	③	SPMA1LB30	13,600	320	160	118	—	—	—	—	—	B-33EC 30A 組込済	F-9 ①
		③	SPMA1LP20EV	22,900	320	160	118	—	—	—	—	—	EV・PHEV普通充電回路用 GBC-2NA20A15mA組込済	F-9 ①
		③	SPMA1L40EV	20,200	320	160	118	—	—	—	—	—	EV・PHEV普通充電回路用 GB-52EC40A15mA組込済	F-9 ①
	深形	③	SPMA2P20EV	26,800	320	347	118	175	75	15	82	64	EV・PHEV普通充電回路用 GBC-2NA20A15mA組込済	F-9 ③
扉なし	浅形	③	SPYA1SB20	12,600	320	160	83	—	—	—	—	—	家庭用ガス発電・ 燃料電池システム用 B-33EC20A組込済	F-9 ②

外形寸法図は機器取付スペースボックスです。

太陽光発電システム用

既設の住宅用分電盤へ太陽光発電システムを増設する場合に便利です。
太陽光発電システム用ブレーカを組込み済みです。

屋内用 色：マンセル8GY9.7/0.2



ブレーカ 組込済	型式名称	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)	ボックス寸法(mm)			木板寸法(mm)			木板上有効寸法(mm)		仕様	外形 寸法 図
					タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	アツサ	D (扉まで)	E (パネル まで)		
扉付	深形	◎	SPMA1LU30	21,700	320	160	118	—	—	—	—	—	GBU-33EC 30A 組込済	F-9 ①
		③	SPMA2U30	26,400	320	347	118	175	75	15	82	64	GBU-33EC 30A 組込済	F-9 ③
扉なし	浅形	③	SPYA1SU30	21,600	320	160	83	—	—	—	—	—	GBU-33EC 30A 組込済	F-9 ②

外形寸法図は機器取付スペースボックスです。